

Bluetooth inteligentné okuliare



Dotyková ovládací plocha (DOP)

Pozn. dotyková ovládací plocha je označená samolepkou, ktorú je možné zlúpnúť

Názov Bluetooth zariadenia je: x11.x12.x13.x14.x15

Bluetooth verzia: V5.0

Dosah Bluetooth: 15 – 20 m vonku

Batéria: Polymér lítium 80 mA

Čas prevádzky: až 7 hodín

Čas nabíjania: 1 – 2 hodiny

Zapnutie/vypnutie

Zapnutie: Dotknite sa pravého DOP na 3 sekundy (dióda začne rýchlo blikať červeno a modro, ozve sa oznámenie: Power on, pairing).

Vypnutie: Dotknite sa DOP na 3 sekundy (ozve sa oznámenie: Power down).

Spárovanie slúchadiel

Po zapnutí okuliarov bude dióda striedavo rýchlo blikať modro a červeno. Počas tohto režimu sú okuliare pripravené na spárovanie.

Po uvedení pravého slúchadla do režimu párovania sa dotknite ľavého DOP na 2 sekundy, diódy začnú blikať striedavo modro a červeno.

Úspešné spárovanie oboch slúchadiel sa potvrdí tónom.

Spárovanie s mobilným telefónom

Po spárovaní oboch slúchadiel zapnite Bluetooth na svojom mobilnom telefóne. Dajte vyhľadať dostupné zariadenia. V zozname dostupných zariadení sú okuliare identifikované názvom X11.12.13, potom ich dajte pripojiť.

Pozn.: Pokiaľ vlastníte viacero okuliarov, budú mať každé v zozname Bluetooth svoju položku, cez ktorú budete okuliare pripájať k mobilnému telefónu.

Dotykové ovládanie

Po zapnutí slúchadiel:

- Dvojitým klepnutím na pravé DOP prepínate medzi jazykmi;
- Jedným kliknutím na pravé DOP podľa práve prebiehajúcej činnosti: zastavenie prehrávania/spustenie prehrávania/prijatie hovoru/zavesenie hovoru;
- V priebehu prehrávania: dvojité klepnutie na ľavé DOP – nasledujúca skladba, na pravé DOP – posledná skladba;
- V priebehu prehrávania: trojité klepnutie na ľavé DOP – zníženie hlasitosti, na pravé DOP – zvýšenie hlasitosti;
- Podržanie DOP na 2 sekundy aktivuje SIRI.

Blížiace sa vybitie batérie

Pokiaľ nabitie poklesne pod 3,3 V, červená LED začne pomaly blikať a ozve sa upozornenie: Low battery.

Nabíjanie

Je nutné nabíjať oboje slúchadlá zvlášť cez micro USB rozhranie.

V priebehu nabíjania svieti červená kontrolka. Po úplnom nabití svieti modrá.

Výstraha

Vo vašom zariadení sa nachádza interná lítiovo-iónová batéria. Pri nesprávnej manipulácii môže táto batéria prasknúť, čím môže dôjsť k úniku nebezpečných chemikálií. Aby sa vylúčilo nebezpečenstvo požiaru, batériu nerozoberajte, nestláčajte, neprepichujte a neodhadzujte do ohňa, alebo vody. Batériu recyklujte alebo zlikvidujte bezpečným spôsobom v súlade so zákonom.

Vyhlásenie o zhode

Helmer-Europe, s.r.o. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie dôležité ustanovenia smernice 1999/5/ES. Tento výrobok sa v súlade so smernicou Európskej únie o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE – 2002/96/ES) nesmie likvidovať ako bežný domový odpad. Likvidovať sa musí jeho vrátením do miesta predaja alebo odovzdaním do miestnych zberných surovín.

Technická podpora: servis@prijimace.cz, +420 777 840 315 (po – pi 9:00 – 15:00)

Adresa servisu: Helmer-Europe, s.r.o. , Opletalova 92, 56301 Lanškroun